

AT 6808 多路漏电流测试仪

中 / 英文界面
264 x 107x 350mm
(宽 X 高 X 深)
重约 5kg

漏电流 10nA~20mA

- 充电测试自动切换 ● 峰值保持功能

AT6808 多路漏电流测试仪，采用高性能 ARM 微处理器控制的全自动实时检测的微型台式仪器。仪器可同时对 8 通道漏电流，1 通道未老化电流和 1 通道短路电流进行测量，并同时显示在屏幕上。

1 至 9 通道测试范围从 0.0001μA 到 20.000mA，10 通道（短路通道）测试范围从 0.01mA 到 100mA。所有通道都具有 0.5% 的准确度。



■ 电源要求 电压：220VAC 频率：50Hz 功率：20VA

型号 AT6808	
测试范围	电流 10nA~20mA
输出电压	内部无电压源
基本准确度	0.5%
量 程	手动 1~9 通道使用 5 量程测试，可以测试 0.0001μA~20.000mA 的电流。 10 通道（短路通道）使用 1 量程测试，测试范围 1.00mA~100.00mA 的短路电流。
校 准	开路全量程清零
测试速度	仪器分四档速度 慢速 3.4s/10 通道 中速 830ms/10 通道 快速 350ms/10 通道 高速 230ms/10 通道
显示结果	直读
最大读数	20000
触发方式	内部、外部、手动和远程触发
充电定时器	无
接 口	RS-232 接口，Handler 接口
比较器	10 档比较器独立输出
附 件	2 米无夹测试线 8 根；36P 大铁壳 1 只；BNC-JS 高频头 1 只；ATL108 RS232 通讯线缆；